

如果您向電信商申請了固定 (靜態) IP 服務，您需要在 Cudy 路由器中手動輸入相關參數，才能正確上網
以下將以中華電信的固定 IP 為例，說明設定方法

需要準備的資訊

中華電信提供固定 IP 時，會給您以下資料：

- **WAN IP 位址** (例如：`210.xxx.xxx.xxx`)
- **子網路遮罩 (Subnet Mask)** (例如：`255.255.255.248`)
- **預設閘道 (Default Gateway)** (例如：`210.xxx.xxx.254`)
- **DNS 伺服器位址** (例如：`168.95.1.1` 與 `8.8.8.8`)

提醒：以上資訊需向電信商申請後取得，請務必確認

設定步驟

1. 登入路由器後台

在瀏覽器網址列輸入 `192.168.10.1` (Cudy 預設管理位址)，並輸入管理者帳號密碼登入

2. 選擇 WAN 模式

進入 基本設定 > WAN 模式



3. 選擇靜態 IP 協議

在「協議」中選擇「靜態 (固定 IP)」



4. 輸入電信商提供的參數

依序填入以下資訊：

- **IP 位址**：輸入電信商給您的固定 IP
- **子網路掩碼**：輸入對應的子網路遮罩
- **默認網關**：輸入電信商提供的閘道
- **首選 DNS / 備選 DNS**：依照電信商提供的資訊輸入，例如 `168.95.1.1` 與 `8.8.8.8`

5. 儲存設定

點擊「保存 & 應用」後，路由器會開始設定 (約 1-2 分鐘)

6. 檢查連線狀態

在「系統狀態」中，檢查 WAN 欄位、狀態 是否顯示「已連線」，並嘗試上網測試

系統狀態 / WAN	
狀態	狀態 已連線
設置	協議 靜態位址
	連接時長 00:01:39
	上傳 / 下載 0.79 MB / 1.79 MB
	MAC位址
	IP位址 192.168.1.104
	子網掩碼 255.255.255.0
	網關 192.168.10.1
	DNS 8.8.8.8/1.1.1.1

常見問題

- 若輸入參數後無法上網，請再次確認 IP、子網路遮罩、閘道是否正確
- 請確保電信商已啟用您的固定 IP 服務
- 若設定後仍無法連線，建議聯絡電信商客服，確認服務狀態