

Cudy 路由器 IP/MAC 綁定設定教學

IP/MAC 綁定（或稱 ARP 綁定）功能，可以將一個 IP 位址與特定的 MAC 位址永久綁定。這能確保指定的設備（例如伺服器、NAS 或印表機）每次連線時，都會獲得相同的 IP 位址，有助於網路管理與存取穩定性。

設定步驟

步驟 1：登入管理介面

開啟網頁瀏覽器，在網址列輸入 <http://cudy.net> 或 192.168.10.1

步驟 2：進入 IP/MAC 綁定頁面並新增規則

依序點選「進階設定」>「安全性」>「IP/MAC 綁定」

點選「添加」來新增一筆規則



步驟 3：新增綁定規則

從 MAC 位址清單中選擇要綁定的設備，然後輸入您想要綁定的固定 IP 位址



步驟 4：儲存並應用

點選「保存並應用」以儲存設定

若要確認 IP 位址是否已成功綁定，您可以前往「系統狀態」>「設備」>「詳情」頁面進行檢查



注意：

若要讓綁定立即生效，您可能需要手動釋放或重新取得 IP 位址，您可以透過關閉再重新開啟 Wi-Fi，或是拔掉再插回網路線的方式來達成。