

以下狀況已排除 sim 卡鎖定 pin 碼的問題，關於 pin 碼解除請參考 SFN 373 4G 分享器 LT300 為什麼插入 SIM 卡無法上網(頁面出現 sim 卡鎖定)？

- SIM 卡並未正確放入，導致無法感應或錯誤，請參考以下圖片



- 流量已達上限、SIM 卡未繳費
- 關閉流量限制，如有開啟流量限制達到設定的流量時，網路將會自動關閉

蜂窩數據

[APN](#)
[流量設置](#)
[復位模塊](#)

當達到數據使用限制時，路由器將自動斷開網絡連接。您可以向您的運營商發送消息以了解準確的數據使用情況。

月度數據統計 ☒

開始日期

月度流量使用 239.96 MB

校正流量 ☐

流量限制 ☒

月度限額 MB

保存&應用

蜂窩數據

狀態	未連線	✕
SIM卡狀態	Data limit exceeded	
APN 配置	自動	

詳情

- 鎖定不支援的頻段，請關閉鎖定頻段或者是更換到支援的頻段

蜂窩數據

APN

流量設置

復位模塊

啟用 ☒

數據漫遊 ☒

網絡列表 僅4G ▾

APN 配置 自動 ▾

PDP類型 IPv4 ▾

最大傳輸單位MTU 1500

鎖定頻段 ☒

LTE頻段選擇
☐ B1 ☐ B3 ☐ B5 ☐ B7
☐ B8 ☐ B20 ☐ B28 ☐ B38
☒ B40 ☐ B41

狀態 連接中

保存&應用

蜂窩數據

狀態 未連線 ✕

SIM卡狀態 SIM ready

APN 配置 自動

詳情

- APN 檔與 SIM 卡不符(此情形較少發生)，可與電信業者確認是否有其他設定檔並手動設定 APN

蜂窩數據

APN

流量設置

復位模塊

啟用 ☒

數據漫遊 ☒

網絡列表

APN 配置

APN (可選)

用戶名 (可選)

密碼 (可選)

認證類型

PDP類型

最大傳輸單位MTU



SOFONG-INT
碩鋒國際股份有限公司

服務電話 02-26588890 服務信箱 us-tw@sofong-int.com
台北市內湖區瑞光路583巷24號7樓