

## Cudy LT300 路由器連網模式切換教學

Cudy LT300 支援 4G LTE 行動網路與固網雙模式  
出廠預設為 4G 模式，若需在中華電信、有線電視、宿舍等環境下將其作為一般路由器使用，請參考以下步驟切換為 固網 (WAN) 模式

### 1. 模式切換前置作業

在設定前，請確保 沒有連接任何網路線 至 LT300，若已接入請拔除所有線材，並將設備重新插拔電源啟動




### 2. 選擇設定方式

請先連接 LT300 的 Wi-Fi，再選擇以下任一方式進行設定，建議使用 Cudy App，操作最為簡便

#### App 設定方式

開啟 App 後依序點選：

「更多」 > 「LAN/WAN 轉換設定」 > 「切換到 WAN」



#### 網頁頁面設定方式

開啟瀏覽器，於網址列輸入 192.168.10.1 登入，再依序點選：

「設置」 > 「進階設定」 > 「LAN/WAN 轉換」 > 「切換到 WAN」



### 3. 連接固網網路線

系統自動重啟後，請將來源網路線（如數據機或牆壁孔）接至 WAN/LAN 連接埠

**提醒：**請務必接在靠近電源插座旁邊的孔位，只有此孔支援固網來源輸入

